

S.C. TIAB S.A. Agentia TIAB Industrie Ploiesti	JURNAL DE CABLURI 0,4kV	PT.1972-34-E.8-02 Faza: Caiet de sarcini REV. 0 PAG.1 DIN 1 DATA: 01.2020
	INSTALATII ELECTRICE CABLURI JOASA TENSIUNE PT 2x1000kVA	

COMANDA NR :	Sef proiect : Stefan D.
BENEFICIAR : AMBRO S.A.	Proiectat : Dirvaru G.
INSTALATIA : MODERNIZARE STATIE ELECTRICA DE CONEXIUNI 6kV	Intocmit : Dirvaru G.

Nr crt	Tip cablu existent	Tip cablu si sectiune [mm ²]	U _N [kV]	Pleaca de la	Soseste la	Lungime [m]
1.	-	4x3+3 CYY-F 1x240	0.6/1kV	Trafo 1000kVA	TGD1	
2.	CYY-F 3x95+50	CYY-F 3x95+50		TGD1	Alimentare 1 - decantori 1	
3.	CYY-F 3x95+50	CYY-F 3x95+50		TGD1	Alimentare 2 - decantori 2	
4.	2 x CYY-F 3x150+70	2 x CYY-F 3x150+70		TGD1	Alimentare 5 - RM8/RM9	
5.	2 x CYY-F 3x70+35	2 x CYY-F 3x70+35		TGD1	LOOS alimentare TGD1	
6.	CYY-F 3x50+25	CYY-F 3x50+25		TGD1	Pompieri - RM10	
7.	2 x ACYY-F 3,2/6kV 3x185	2 x CYY-F 3x150+70		TGD1	Alimentare statie 0,4kV treapta 2	
8.	CYY-F 4x10	CYY-F 4x10		TGD1	Alimentare 4 - Pacura	
9.	CYY-F 1x240	CYY-F 1x240		TGD1	BC 350kVar	
10.	CYY-F 1x240	CYY-F 1x240		Trafo 1000kVA	TEG2	
11.	CYY-F 3x185+95	CYY-F 3x185+95		TDG2	Loos – alimentare TDG2	
12.	2 x ACYY-F 3,2/6kV 3x185	2 x CYY-F 3x150+70		TDG2	Alimentare 2 statie 0,4kV treapta 2	
13.	11 x CYY-F 1x240	11 x CYY-F 1x240		TDG2	BC 600kVar	
14.	CYY-F 3x50+25	CYY-F 3x50+25		Aee rezerva de la DELGAZ	TSIG1	

Se vor oferta doua variante :

A.

-mufare cabluri existente cu cele noi pe lungime aproximativ 40m
- pentru consumatorul " Alimentare statie 0,4kV treapta 2" se va mufa 2x CYY-F 3x150+70mm2 cu cablul existent

B.

-mufare cabluri existente cu cele noi pe lungime aproximativ 40m
- pentru consumatorul " Alimentare statie 0,4kV treapta 2" se vor inlocui cabluri exsistente cu 2x CYY-F 3x150+70mm2